

Kurzbedienungsanleitung Mailbox System

Wenn bei Ihrem Apparat eine Lampe leuchtet wurde bei Ihnen eine Mailbox eingerichtet. Diese Box benötigt ein Passwort und Ihren Vor- und Nachnamen. Dann wird auch die Lampe nicht mehr leuchten.

Hinweis: Die Mailbox wird erst Ihre Gespräche annehmen wenn Sie eine Rufumleitung auf die Box einschalten!

2190=MailboxNr. Zugang zur Mailbox

Standard Passwort = 0000

Mailbox Ersteinrichtung

LED blinkt Taste Brief „☒“ drücken (Displayinfo beachten), „**1 neue Sprachnachricht**“ durch Tastendruck neben Display oder durch „**OK**“ auswählen.
Standard Passwort **0000** eingeben und danach ändern. Jetzt noch Vor- und Nachname auf sprechen.

LED erlischt

Mailbox besprechen (Beispiel „Persönliche Begrüßung“)

Taste Brief	„☒“
Taste	„ Sprachnachricht “ oder „ OK “
Passwort eingeben (Standard Passwort 0000)	
Weitere Optionen	0
Persönliche Optionen	4
Ändern der Begrüßung	2
Persönliche Begrüßung	1
Aufsprechen	#
Bestätigen	#
Zurück	*
Auswahl der Persönlichen Begrüßung	1
Auswahl der Persönlichen Begrüßung	1

Hinweis: Alternativ können Sie auch einen Text bei Besetzt oder für längere Abwesenheit besprechen. Dort hat der Kunde dann keine Möglichkeit einen Text aufzusprechen.

Mailbox einschalten

***11 2190** Rufumleitung sofort auf Mailbox aktivieren, oder Taste **Rufuml.** (rechts oben) , **sofort Rul an VM** drücken

***12 2190** Rufumleitung bei besetzt auf Mailbox

***13 2190** Rufumleitung nach Zeit (3-4 Rufe) auf Mailbox

***14 2190** Rufumleitung nach Zeit und bei besetzt auf Mailbox

***10** Rufumleitung löschen

Mailbox abfragen

LED blinkt Taste Brief „☒“ drücken (Displayinfo beachten), „**1 neue Sprachnachricht**“ durch Tastendruck neben Display oder durch „**OK**“ auswählen.

Ihr Pers. Passwort eingeben (siehe oben)
Der Bedienung folgen!!